

Пульт «2 в 1 для NSketch» совместим с пультами Nero Sketch



Пульт «2 в 1 для NSketch»:

1. 100% совместим с системой Nero Sketch (NSketch). Пульт добавляется в автоматику NSketch точно также, как оригинальные пульты (только статический код)
2. Может сделать копию рабочего пульта NSketch с пульта на пульт (даже вне зоны действия автоматики) – это удобно в случаях, когда добавить новый пульт напрямую в автоматику не представляется возможным (если закончилась память в автоматике или нет физического доступа к ней). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Режимы работы пульта «2 в 1 для NSketch»:

- 1-й режим – По умолчанию. Замена оригинального пульта (по умолчанию на заводских настройках, см. пункт «сброс к заводским настройкам») – имеет 100% совместимость с системой NSketch.
- 2-й режим – Копия рабочего пульта NSketch на пульт «2 в 1 для NSketch». Такая копия сразу будет работать, подробнее см. пункт «Процедура копирования рабочего пульта NSketch на пульт 2 в 1 для NSketch».

Сброс к заводским настройкам:

- На пульте «2 в 1 для NSketch» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B+D**
- **Продолжайте удерживать** кнопки до тех пор, пока индикатор пульта не выдаст длинную вспышку, означающую сброс пульта к заводским настройкам. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: если после синхронного нажатия кнопок **A+B+D** сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру с начала. Сброс пульта «2 в 1 для NSketch» к заводским настройкам переводит пульт в режим 1, см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для NSketch». В этом режиме пульт «2 в 1 для NSketch» добавляется в автоматику NSketch, точно также, как туда записываются оригинальные пульты, по инструкции к ней.

Процедура копирования рабочего пульта NSketch на пульт «2 в 1 для NSketch»:

- На пульте «2 в 1 для NSketch» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую хотите выполнить запись.
- **Продолжая удерживать** кнопку индикатор пульта сначала выдаст свой текущий код в эфир (мигание светодиода), затем пульт сразу перейдет в режим копирования.
- **Всё ещё удерживая** кнопку пульта поднесите корпус к корпусу рабочий пульт NSketch, с которого хотите сделать копию, и **нажмите** на нём с удержанием нужную для копирования кнопку.
- Индикатор пульта «2 в 1 для NSketch» выдаст длинную вспышку, означающую успешное копирование. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: процедуру копирования необходимо повторять для каждой кнопки пульта(-ов) NSketch, которые хотите скопировать. То есть пульт «2 в 1 для NSketch» копирует каждую кнопку с рабочих пультов отдельно.

Примечания:

1. Сброс пульта «2 в 1 для NSketch» к заводским настройкам и копирование пультов NSketch можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергозависимой памяти пульта «2 в 1 для NSketch» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для NSketch» (как и с оригинальных пультов NSketch) также можно сделать копию на другой такой же пульт «2 в 1 для NSketch», при этом количество копий не ограничено.
3. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте источник питания (батарею).

Характеристики:

- Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте)
- Рабочая частота: 315 МГц
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С
- Дальность действия в прямой видимости: до 150 метров
- Страна производства: Россия