

Заготовка «Бланк-27»

I. Первая активация:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-27» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Нажмите и удерживайте** любую кнопку на заготовке, световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к активации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

II. Активация другой системы на уже активированной заготовке:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-27» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Синхронно** нажмите кнопки **A+D**, и сразу же **отпустите** кнопку **D**, а кнопку **A** **продолжайте удерживать** - световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к переактивации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

III. Очистка заготовки от выбранного режима:

Данная процедура выполняется аналогично пункту II данной инструкции, только выбирается пункт «очистка заготовки». После очистки заготовки процедура активации происходит согласно пункту I данной инструкции.

IV. Копирование пультов Same TOP/TAM и Nice FLO на Бланк-27:

В случае, если Вы производите активацию пультов Бланк-27 под системы Same серии TOP/TAM или Nice серии FLO, то после процедуры активации пульт Бланк-27 будет поддерживать функцию копирования на себя таких же оригинальных пультов, или активированных под эти системы другие заготовки Бланк-27.

На большинстве автоматик Same, где используются пульты серии TOP или TAM, а также автоматики Nice, работающей с пультами серии FLO, можно прописать только один пульт, а следующие должны скопировать его код. Как раз для таких ситуаций на пульте Бланк-27 и предусмотрена функция копирования кодов таких пультов.

Копирование на пульт Бланк-27:

1. **Синхронно нажмите и удерживайте 2 кнопки (первая кнопка, на которую хотите выполнить копирование, вторая - любая другая кнопка пульта).**
2. **Удерживайте** данные кнопки до тех пор, пока не **увидите короткую вспышку** индикатора пульта Бланк-27.
3. Отпускаете **вторую** кнопку, а **первую** кнопку, на которую выполняется копирование **продолжаете удерживать**.
4. Пока удерживается кнопка, поднесите **корпус к корпусу** оригинальный пульт **Сame TOP/TAM** (12 или 24-битный статический код) или **Nice FLO**, или пульт Бланк-27, запрограммированный под одну из этих систем. **Нажимаете с удержанием** рабочую кнопку, которую хотите скопировать.
5. Успешное копирование будет сопровождаться длинной вспышкой на пульте Бланк-27, на который выполняется копирование. После данной процедуры кнопки можно отпустить.

Примечание: перед копированием, на пульте Бланк-27 должна быть активирована одна из нужных систем: **Сame TOP, Сame TAM** (12 или 24-битный статический код) или **Nice FLO**.

V. Функция самоактивации:

Если под рукой нет модуля PultProg или компьютера, то можно воспользоваться функцией самоактивации заготовки.

Самоактивация заготовки:

1. На пульте необходимо **синхронно нажать и удерживать** кнопки **A+C+D** до вспышки.
2. После вспышки необходимо **отпустить** кнопки **C и D**, а кнопку **A** **продолжать удерживать**.
3. **Пока удерживается** кнопка **A**, одновременно необходимо **нажать** кнопку **B** **нужное количество раз. Количество нажатий** кнопки **B** **соответствует порядковому номеру системы из таблицы 1** данной инструкции.
4. Отпустить все кнопки.

Пример: необходимо подготовить аналог пульта Alutech AT-4N. Согласно **таблице 1** данной инструкции порядковый номер этой системы – 3. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта **V**, и при удержании кнопки **A** нажимаем кнопку **B** три раза. Бланк-12 стал полноценным аналогом пульта Alutech AT-4N.

Примечание: Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки можно только с помощью модуля PultProg

Таблица 1

№ системы	Название системы
-----------	------------------

1	Alutech AT-4N
2	An-Motors (AT-4)
3	Beninca
4	BFT
5	Bytec
6	Came TOP (12 бит)
7	Came TAM (24 бит)
8	Cilex
9	Comunello
10	DEA
11	Doorhan
12	Elmes
13	Faac RC
14	Gate-TX
15	Genius ECHO
16	GSN (динамический код)
17	GSN (статический код)
18	Hormann Ecostar
19	Iron-Logic IL-100
20	Lider БН-Л-33
21	Nice Flo (статический код)
22	Nice Flor-S
23	Nice Smilo
24	Roiscok iDo
25	Stilmatic (R-tech)
26	Tantos Proteus (статический код)
27	Tantos (динамический код)
	Очистка заготовки (только с помощью модуля PultProg)